




## CSP-204 - CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

**920,00 zł (brutto: 1 131,60 zł)**

4 linie dozorowe, 4 wyjścia umożliwiające interakcję z innymi systemami, wyświetlacz LCD ułatwiający obsługę, konserwację i programowanie.



**SKU:** 278

**Kategorie:** [Systemy sygnalizacji pożarowej](#)  
[SATEL](#), [Centrale](#)

## OPIS PRODUKTU

CSP serii 200 to zaawansowane, konwencjonalne centrale sygnalizacji pożarowej spełniające wymagania EN54. Przeznaczone są do realizacji prostych systemów w małych i średniej wielkości obiektach. Wbudowany wyświetlacz LCD ułatwia zarówno codzienną obsługę systemu, jak i jego instalację oraz okresową konserwację. Dużym atutem central SATEL jest ich prosta instalacja, estetyczny wygląd oraz wykorzystanie pojedynczego, standardowego akumulatora 12 V w roli pomocniczego źródła zasilania.

- 4 linie dozorowe,
- wbudowany wyświetlacz LCD ułatwiający bieżącą obsługę i programowanie systemu
- obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego (z pomocą interfejsu [CSP-ETH](#))



- 4 wejścia sterujące ofunkcjonalności programowanej przez instalatora
- 4 wyjścia programowane przez instalatora, umożliwiające interakcję z innymi systemami
- obsługa urządzeń transmisji pożaru i uszkodzenia
- wbudowany zasilacz buforowy współpracujący z pojedynczym akumulatorem 12 V oraz wyjściami zasilania AUX 24 V i 18 V

#### DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur pracy	-5...+40 °C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	324 x 382 x 108 mm
Zakres temperatur transportu	-25...+55 °C
Zasilanie podstawowe z sieci o napięciu	230 V AC +10% , -15% 50 Hz
Maksymalny pobór prądu z sieci	0,5 A
Czas pracy zasilania rezerwowego	72 h
Prąd ładowania akumulatora maks.	1,4 A
Maks. rezystancja wewnętrzna akumulatora (z przewodami i zaciskami w obwodzie)	1 Ω
Pobór prądu z akumulatora w stanie dozoru	100 mA





Pobór prądu z akumulatora w stanie alarmu	170 mA
Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie dozoru	80 mA
Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie alarmu	140 mA
Szczelność obudowy	IP30
Masa bez akumulatora	< 3 kg
Pojemność pamięci zdarzeń	8999
Pojemność licznika alarmowania	9999
Bateria zegara	3 V (CR2032)
Wyjście komunikacji z komputerem PC (serwisowe)	Tak
Rezystor końcowy na zaciskach komunikacji z panelem wyniesionym	100 Ω
Wyjście komunikacji z panelem wyniesionym oraz modułem CSP-ETH	Tak
Wyjście zasilające +24V	24 V DC +/-15% / 200 mA maks.
Wyjście zasilające AUX (tylko do podłączenia modułu CSP-ETH): w stanie normalnym	18 V DC +5%, -15%
Rezystor alarmowy w linii wejścia kontrolnego	1 kΩ +/- 5%
Rezystor końcowy w linii wejścia kontrolnego	10 kΩ +/-5%





Liczba programowanych wejść kontrolnych	4
Parametry elektryczne wyjść przekaźnikowych	1A / 30 V DC (NO lub NC)
Liczba linii dozorowych	4
Rezystancja linii dozorowej maks.	100 $\Omega$ (2 x 50 $\Omega$ )
Liczba czujek w linii dozorowej maks.	32
Liczba ręcznych ostrzegaczy (ROP) w linii maks.	10
Rezystor końcowy w linii dozorowej	5,6 k $\Omega$ +/- 5%
Dopuszczalny prąd dozoru w linii dozorowej	10 mA
Maksymalny prąd w linii w trakcie alarmu	40 mA
Poziom ograniczenia prądu w linii dozorowej	54 mA
Dopuszczalna rezystancja linii sygnalizatorów, alarmu i uszkodzenia maks.	75 $\Omega$ (2 x 37,5 $\Omega$ )
Liczba linii zewnętrznych sygnalizatorów	2
Napięcie robocze linii sygnalizatorów	24 V DC +/-15%
Dopuszczalny prąd linii sygnalizatorów	180 mA
Rezystor końcowy w linii sygnalizatorów	10 k $\Omega$ +/-5%





Liczba linii transmisji alarmu	1
Napięcie robocze linii transmisji alarmu	24 V DC +/-15%
Dopuszczalny prąd linii transmisji alarmu	180 mA
Rezystor końcowy w linii transmisji alarmu	10 kΩ +/-5%
Liczba linii transmisji uszkodzenia	1
Napięcie robocze linii transmisji uszkodzenia	24 V DC +/-15%
Dopuszczalny prąd linii transmisji uszkodzenia	180 mA
Rezystor końcowy w linii transmisji uszkodzenia	10 kΩ +/-5%
Liczba programowanych wyjść przekaźnikowych	4
Zasilanie rezerwowe: wewnętrzny akumulator kwasowy	12 V / 17 Ah
Zasilanie rezerwowe: zewnętrzny akumulator kwasowy	12 V / ≤24 Ah
Wyjście zasilające AUX (tylko do podłączenia modułu CSP-ETH): przy awarii zasilania AC	12 V DC +15%, -20%

