



FC724-ZE - CENTRALA POŻAROWA

10 999,00 zł (brutto: 13 528,77 zł)



SKU: 304

Kategorie: [Systemy sygnalizacji pożarowej](#)
[SIEMENS Cerberus Pro](#), [Centrale pożarowe](#)

OPIS PRODUKTU

CENTRALA POŻAROWA (4-PĘTLE) WITH 2 LED INDICATORS

Najważniejsze cechy central Cerberus Pro:

- Możliwość połączenia sieciowego - dzięki temu można zrealizować nawet bardzo rozległe sieci



- Łatwa i intuicyjna obsługa – zapewniona jest dzięki temu poprawne działanie w przypadku sytuacji alarmowej
- Realizacja złożonych funkcji sterujących bezpośrednio za pomocą central i w sieci – wszystkie procesy związane z bezpieczeństwem są obsługiwane przez Cerberus PRO
- Zdalny dostęp – do zdalnego i ekonomicznego serwisowania
- Zdalna obsługa do wydajnego zarządzania systemem, np. zdalne przywrócenie do pracy strefy pożarowej po ukończeniu prac konserwacyjnych
- Centrale połączone są poprzez C-WEB – zapewniona jest dzięki temu rezerwowana, zgodna z EN54 sieć z węzłami dla ponad 512 urządzeń

Centrala 4 pętle (504 adresy); grupa 48 LED; zasilacz 150W; obudowa Comfort.

Centrala **FC724-ZE** (4-pętla, maks. 8) jest kompaktową centralą pożarową ze zintegrowanym panelem obsługowym, przetwarzającą sygnały nawet z 504 adresowalnych urządzeń Cerberus PRO. Centrala może pracować jako jednostka autonomiczna lub sieciowa. Może być programowana za pomocą przyjaznego użytkownikowi oprogramowania Cerberus-Engineering-Tool umożliwiając tworzenie systemów o dużej wszechstronności. Do 32 stacji (central i konsoli) może być połączonych w ramach jednego klastra (C-WEB/SAFEDLINK), lub do 16 w przypadku podłączenia do systemu zarządzającego. W przypadku światłowodowej sieci szkieletowej (C-WEB/LAN) może być połączone do 14 klastrów z 16 centralami każdy. Ta topologia sieci jest zgodna z normą EN54 dla połączenia maksymalnie 64 stacji.

Wszystkie linie dozоровe są monitorowane na doziemnie. Dostosowanie tekstów użytkownika z poziomu centrali lub oprogramowania Cerberus-Engineering-Tool. Pamięć do 2000 zdarzeń zapisanych wg różnych kryteriów. Automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy. Automatyczne wczytanie i konfiguracja wszystkich urządzeń C-NET, umożliwiając natychmiastowe i proste uruchomienie systemu. Dane mogą być przesłane za pomocą programu do zdalnego dostępu Cerberus-Remote.

FC724-ZE idealnie nadaje się do dużych aplikacji takich jak np. zakłady przemysłowe, oddziały banków, kompleksy biurowe itp. Elastyczne możliwości sieciowania central umożliwiają stosowanie centrali FC724-ZE do rozległych systemów

Moduły rozszerzeń i akcesoria muszą być zamawiane osobno.

Parametr	Wartość
Akcesoria	DL3750+ Drukarka igłowa (zewn) , FCA2014-A1 Zestaw kabli (komunikacyjnych) , FHA2015-A1 Ramka montażowa 2 HU , FHA2016-A1 Zestaw montażowy 19" , FHA2017-A1 Ramka montażowa 1 HU , FTO2005-C1 Stacyjka (Kaba) , FTO2006-B1 Stacyjka (Nordic) , Z3B171 Przekaznik





Rozszerzenia	FCA2001-A1 Moduł RS232 (izolowany) , FCA2002-A1 Moduł RS485 (izolowany) , FCA2005-A1 Moduł sygnalizatorów , FCA2012-A1 Klucz licencyjny (L1) , FCA2013-A1 Klucz licencyjny (L2) , FCI2001-A1 Moduł peryferii panelu strażaka , FCI2003-A1 Moduł rozszerzenia (FDnet/C-NET) , FH7202-Z3 Obudowa (Standard) , FH7203-Z3 Obudowa (Comfort) , FHA2007-A1 Płyta montażowa , FHA2029-A1 Zestaw montażowy switch Ethernet (Comfort) , FHA2030-A1 Zestaw montażowy switch Ethernet (Large Ext.) , FN2001-A1 Moduł sieciowy (SAFEDLINK) , FN2002-A1 Repeater (SAFEDLINK) , FN2006-A1 Konwerter światłowodowy (SM) , FN2007-A1 Konwerter światłowodowy (MM) , FN2008-A1 Switch Ethernetowy , FN2009-A1 Moduł bezpieczeństwa , FP2005-A1 Zestaw zasilacza (150 W, B) , FTO2001-A1 Drukarka zdarzeń
Wyjścia przekaznikowe	1x RT alarm , 1x RT awaria
Additional Product Description	Z grupą 48 LED, w każdej grupie 1 czerwony i 1 żółty LED.
Kompatybilność czujek	Cerberus PRO FD720
Liczba adresów	Max. 504
Liczba petli	4 (8) pętli lub 8 (16) linii otwartych
Programowalne wej/wyj	12
Nadzorowane wyjście	1x RT alarm 1x RT awaria 2x sygnalizatory
Napięcie zasilania	AC 230 V
Napięcie pracy	21... 28.6 VDC
Prąd pracy	maks. 5 A
Zasilanie	150 W
Zasilanie awaryjne	do 72 h (opcja)
Pojemność akumulatora	2 x 12 V, 26 Ah





Polozenie zacisków	2 -> do interfejsów szeregowych RS232, RS485 , 2 -> do modułu sieciowego , 2 -> do modułu rozszerzającego (C-NET)
Temp. pracy	-8... +42 °C
Temp. składowania	-20... +60 °C
Wilgotność względna	≤95 %
Kategoria ochrony	IP30
Kolor (obudowa/pokrywa)	szary, ~RAL 7035/szary, ~RAL-Design 050 00 00
Wymiary obudowy (S x W x G)	430 x 796 x 160 mm (without cover cap) 430 x 796 x 188 mm (with cover cap)

