




IR 120C - CZUJKA PIR

0,00 zł (brutto: 0,00 zł)

Czujka pasywnej podczerwieni odporna na zwierzęta.



SKU: 90

Kategoria: [Archiwum](#)

OPIS PRODUKTU

IR 120C, Swisstec - pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzęta

IR 120C jest idealną czujką do stosowania w mieszkaniach, sklepach i biurach. Wysoką pewność wykrywania z niezwykle odpornością na zwierzęta domowe osiągnięto dzięki zastosowaniu opatentowanego czarnego lustra nowego typu "triplex" oraz cyfrowej obróbce sygnału AMASIC.

Różnorodność zastosowań

Wygląd czujki jest dyskretny i atrakcyjny co pozwala na stosowanie jej w każdym otoczeniu.



Zaawansowana obróbka sygnału ukierunkowana na wysoką odporność na zwierzęta czyni ją idealną do zastosowań w domach i mieszkaniach.

Szybka i łatwa instalacja

Podstawa obudowy umożliwia instalację czujki na ścianie bądź w narożniku bez użycia dodatkowych akcesoriów. Specjalny kanał na kabel oraz rozłączalna listwa zaciskowa ułatwiają podłączenie czujki. Elektronika jest umieszczona w pokrywie, a zatrzask spinający obie części obudowy skraca czas montażu.

Wyjątkowa odporność

IR 120C oferuje znakomite parametry z jednocześnie dobrą odpornością na zwierzęta oraz takie zjawiska w otoczeniu jak: przeciągi, fluktuacje temperatury, zakłócenia elektromagnetyczne czy błyski światła białego.

Bezpieczna detekcja

Nowe czarne lustro "triplex" z 52 wiązkami oraz wielokryteriowa obróbka AMASIC gwarantują wysoką wykrywalność poprzez pewne rozróżnianie sygnałów generowanych przez intruza od sygnałów zakłócających.

Swisstec - najwyższy stopień pewności

Wysoka jakość podzespołów oraz funkcja samokontroli gwarantują niezawodne działanie czujki.

Napięcie zasilania	8,0 ... 16,0 VDC
- maksymalne tętnienie (0-100HZ) - monitorowanie napięcia	2 Vpp alarm przy zasi. <7,2 +/- 0,7V
Pobór prądu: - w stanie czuwania (U=12V)- maksymalnie w alarmie (LED wł.)	7 mA 16 mA
Wyjście alarmowe	30VDC/100mA/Rj=32 Ohm
- styk przekaznika - czas trwania alarmu	otwiera się przy alarmie 2 ... 3 s
Wejścia sterowania (test chodzenia)	nis. <1,5V/wys.>3,5V





Obróbka sygnału	VISATEC II; 4 nastawy
Prędkość wykrywanego obiektu: - czujka z lustrem szerokokątnym (na 14m)- czujka z lustrem kurtynowym (na 22m) - czujka z lustrem "Pet alley" (na 9m)	0,2 do 3m/s 0,2 do 4m/s0,2 do 3m/s
Styk antysabotażowy	30VDC/100mA
Parametry otoczenia: - temperatura pracy- temperatura przechowywania - wilgotność (EN 60721) - kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - niewrażliwość na zakłócenia wysokich częstotliwości 1...1000MHz (EN 61000-4-3) - kategoria klimatyczna VdS	-20°C...+55°C -20°C...+60°C(<95% wzgl.) lepiej niż EN 50130-4 >30V/m II

