




RA-100 RADIOLINIA 2-KANAŁOWA, 2 PILOTY

99,00 zł (brutto: 121,77 zł)



SKU: N/A

Kategorie: [Systemy alarmowe](#), [Radiolinie](#), [Satel](#)

OPIS PRODUKTU

Służy do zdalnego sterowania urządzeń (np. bramy, systemy alarmowe, etc.). Odbiornik powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych. Radiolinia posiada dwa kanały, a każdy z nich sterowany jest za pomocą nadajnika z dwoma przyciskami - pilota. Każdy kanał może pracować w jednym z dwóch trybów: - tryb pracy monostabilnej: przekaźnik załączamy pilotem, a po upływie zaprogramowanego czasu wyłącza się on samoczynnie; - tryb pracy bistabilnej: przekaźnik włączamy i wyłączamy za pomocą kolejnych wciśnień przycisku pilota. Wybór trybu pracy, ustawienie czasu pracy monostabilnej oraz przypisanie poszczególnych przycisków pilota do danego kanału następuje w wyniku realizacji procedur programowania radiolinii.

Cechy produktu:

- Zasięg w terenie otwartym do 100 m
- Liczba obsługiwanych pilotów - do 15 sztuk

Specyfikacja



Nadajnik

Zasilanie	12 V DC
Typ baterii	MN 21 lub 23 A
Moc radiowa	mniej niż 10 mW
Częstotliwość	433,92 MHz 75 kHz
Wymiary	38 (szer) x 58 (wys) x 14 (gł) mm

Odbiornik

Znamionowe napięcie zasilania	12 V DC
Dopuszczalne napięcie zasilania	10-15 V DC
Liczba kanałów	1 lub 2
Pobór prądu spoczynkowy	15 mA
Pobór prądu maksymalny	60 mA
Czułość	100 dBm
Prąd obciążenia styków przekaźnika	1 A/30 V DC
Prąd obciążenia wyjścia tranzystorowego \"S\"	1 A/30 V DC
Zakres regulacji czasu dla trybu monostabilnego	ok. 1 s - 250 s
Temperatura pracy	od 0°C do 40°C
Wymiary	70 (szer) x 80 (wys) x 30 (gł) mm

