



DCP-100 - PUNKTOWA CZUJKA CIEPŁA

69,00 zł (brutto: 84,87 zł)

Punktowa czujka ciepła przeznaczona jest do wykrywania wzrostu temperatury lub przekroczenia temperatury granicznej, w wyniku pożaru.



SKU: 287

Kategorie: [Systemy sygnalizacji pożarowej](#)
[SATEL](#), [Czujki](#)

OPIS PRODUKTU

Punktowa czujka ciepła przeznaczona jest do wykrywania szybkiego wzrostu temperatury lub przekroczenia temperatury granicznej, w wyniku rozwijającego się pożaru.

- czujnik termiczny o charakterystyce A1R zgodnie z EN54-5
- łatwy montaż czujki w podstawie DB-100
- możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania



DANE TECHNICZNE

Wymiary obudowy	∅108 x 49 mm
Zakres temperatur pracy	-25...+50 °C
Napięcie zasilania	10,5...26 V DC
Masa	94 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Klasa wg EN 54-5 (czujnik termiczny)	A1R
Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu	54 °C
Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu	65 °C
Pobór prądu w stanie dozоровania	22 μA
Pobór prądu w stanie alarmowania	23 mA

