




FDAI92-EX - WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA

85,00 zł (brutto: 104,55 zł)

Wskaźnik zadziałania dołączony jest do czujek pożarowych w celu określenia miejsca alarmu, które nie jest łatwo dostępne lub widoczne.



SKU: 336

Kategorie: [Systemy sygnalizacji pożarowej SIEMENS Cerberus Pro, Seria Ex](#)

OPIS PRODUKTU

Wskaźnik zadziałania jest podłączany równolegle do automatycznych czujek pożarowych w celu szybkiego wskazania alarmu z czujek, które nie są widoczne bądź łatwo dostępne. Wskaźnik zadziałania stanowi lampkę z jedną lub dwoma diodami LED. Zaświecają się natychmiast gdy czujka, do której jest podłączony da alarm.

Bezśrubowe zaciski podłączeniowe.

Możliwość montażu na ścianie.

Parametr

Further accessories

Akcesoria

Kategoria ochrony

Napięcie pracy

Wartość

DJZ1193 Obudowa (IP65)

AI330 Ramka

IP40

1.5 VDC



Temp. pracy	-25... +80 °C
Prąd pracy	maks. 35 mA (ciągły)
Wilgotność względna	≤95 %
Klasyfikacja Ex	simple apparatus' wg EN 50020 § 5.4 Ex ib IIC T4 (Ta ≤70 °C)
Zaciski	maks. 1.5 mm ²
Wymiary (S x W x G)	85 x 85 x 28 mm
Kolor	biały, ~RAL 9010

