




## FDAI92-EX - WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA

**85,00 zł (brutto: 104,55 zł)**

Wskaźnik zadziałania dołączony jest do czujek pożarowych w celu określenia miejsca alarmu, które nie jest łatwo dostępne lub widoczne.



**SKU:** 336

**Kategorie:** [Systemy sygnalizacji pożarowej](#)  
[SIEMENS Cerberus Pro, Seria Ex](#)

## OPIS PRODUKTU

Wskaźnik zadziałania jest podłączany równolegle do automatycznych czujek pożarowych w celu szybkiego wskazania alarmu z czujek, które nie są widoczne bądź łatwo dostępne. Wskaźnik zadziałania stanowi lampkę z jedną lub dwoma diodami LED. Zaświecają się natychmiast gdy czujka, do której jest podłączony da alarm.

Bezśrubowe zaciski podłączeniowe.

Możliwość montażu na ścianie.

### Parametr

Further accessories

Akcesoria

Kategoria ochrony

Napiecie pracy

### Wartość

DJZ1193 Obudowa (IP65)

AI330 Ramka

IP40

1.5 VDC



Temp. pracy	-25... +80 °C
Prąd pracy	maks. 35 mA (ciągły)
Wilgotność względna	≤95 %
Klasyfikacja Ex	simple apparatus' wg EN 50020 § 5.4 Ex ib IIC T4 (Ta ≤70 °C)
Zaciski	maks. 1.5 mm <sup>2</sup>
Wymiary (S x W x G)	85 x 85 x 28 mm
Kolor	biały, ~RAL 9010

