


PA450BE/MP3+FM- WZMACNIACZ 100V

331,50 zł (brutto: 407,75 zł)



SKU: N/A

Kategorie: [Nagłośnienie](#), [Wzmacniacze PA](#)

OPIS PRODUKTU

Mini wzmacniacz radiowęzłowy audio znajdujący swoje zastosowanie jako zasilanie małych systemów nagłośnienia w obiektach użyteczności publicznej, salonach kosmetycznych, kawiarniach, restauracjach, urzędach, małych placówkach handlowych oraz sakralnych. Dzięki możliwości zasilania również napięciem 12V oraz możliwości podłączania głośników i megafonów nisko-impedancyjnych może zasilać mobilne systemy nagłośnienia informacyjno-reklamowego montowane na samochodach lub nagłaśniania środków transportu publicznego.

Nowoczesna jednostka nagłośnieniowa posiada wbudowane własne źródło dźwięku wyposażone w odtwarzacz MP3, który odczytuje dane z zewnętrznej pamięci masowej podłączonej do gniazd USB/ SD oraz Radio FM z cyfrową syntezą częstotliwości. Moduł odtwarzacz/radio posiada możliwość zdalnego sterowania za pośrednictwem zawartego w dostawie pilota na podczerwień.

Wejścia: 2 x MIC, 1 x AUX pozwalają na podłączanie mikrofonów oraz dodatkowego źródła dźwięku.



- Moc wyjściowa: 45W (100V, 70V, 4-8-16W)
- Wyjście wysokoimpedancyjne: 100V, 70V
- Wyjście niskoimpedancyjne: 4 - 16W
- Odtwarzacz MP3/USB/SD z autostartem po włączeniu oraz pętlą odtwarzania
- Radio FM - pamięć trwała zapamiętanych stacji po wyłączeniu zasilania
- Wejścia: 2 x MIC, -42dB, 10kW/50kW
- Wejście: AUX, -20dB, 10kW/50kW
- Pasmo przenoszenia: od 50Hz do 18000Hz
- Zasilanie: 230V~/50Hz AC, DC: 12V
- Wymiary: 240 x 200 x 80mm
- Waga: 3kg

